

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BARRACUDA 60 KW

Moc maksymalna (50 Hz)
chwilowa
60kW/75kVA

Moc stała (50 Hz)
58kW/72kVA

Waga
1200kg

Wymiary (cm)
245x95x135



Wyposażenie agregatu prądotwórczego

- Silnik Deutz BF4M2012C G1/71
- Instalacja elektryczna 12V
- Alternator napędzany pojedynczym paskiem
- Akumulator
- Filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju
- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyciszona obudowa
- Polska Instrukcja obsługi
- Cyfrowy panel zarządzania agregatem



Ogólne dane techniczne silnika

Napięcie	Hz	Fazy	PF	Amperaż	Mos stała (KW/KVA)	Moc szczytowa (KW/KWA)
400V/230V	50	1/3	0,8	108A	58kW/72kVA	60kW/75kVA

Szczegółowe dane techniczne silnika

Model silnika	Deutz BF4M2012/60	Głośność (7m)	73-78 db
Chłodzenie	Chłodnica, ciecz chłodząca	Rozruch silnika	Elektryczny
System paliwowy	Pompa wtryskowa	Zbiornik paliwa	<=150l
Układ Cylindrów	4 w rzędzie		
Pojemność	4,04 cm ³		
Obroty znamionowe (oz)	1500rpm		
Typ silnika	Turbodoładowany		
Moc maksymalna przy oz.	60kW		





Szczegółowe dane techniczne prądnicy

Model	CJ224F/Bezsztokowa/Synchroniczna/Samowzbudna	
Moc maksymalna/nominalna 400V	60kW / 75KVA	58kW/72KVA
Moc maksymalna/nominalna 230V	20kW / 25KVA	19kW/24KVA
Wykonanie	Uzwojenie miedziane, rdzeń stalowy	
Zabezpieczenie	IP 23	
Chłodzenie	Powietrze/wirnik	
Układ stabilizujący AVR	Pełna stabilizacja napięcia(V) +/- 2%	
Częstotliwość	50 Hz – pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%	
Napięcie znamionowe	230V/400V	
Współczynnik mocy	0,8cos	
Regulator napięcia wyjściowego	Tak	
Zabezpieczenie prądnicy	Przeciążeniowo – termiczne	

Szczegółowe dane techniczne sterownika

Model	HGM 7120
Załączenie	SAMOCZYNNE (opcja)
Czas przełączenia	Regulowany
Instalacja	Wbudowany w jednostkę
Zasilanie	230V/400V
Zabezpieczenie	108A
Układ podtrzymania baterii	TAK
Układ podgrzewania silnika	TAK
Sterowanie poprzez sieć GSM	Opcja dla HGM 7220



Szczegółowe dane techniczne sterownika

Przeład zerowy (płyny eksploatacyjne)
Układ automatyki SZR(ATS) (opcja)
Podgrzewacz cieczy chłodzącej
Wyciszona obudowa
Cyfrowy sterownik (agregatu, silnika)
Prostownik – układ podtrzymania akumulatora
Akumulator rozruchowy
Gniazda 230/400 (3x gniazdo 230V , 2x gniazdo 400V)
Wibroizolatory drgań prądnicy i silnika
Wyłącznik awaryjny
Uchwyty transportowe (wózek, dźwig)



Wa-Tech rezerwuje sobie prawo do modyfikacji produktów w każdym czasie, ze względu na nieustanne ich udoskonalanie. Z tego względu informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie.